

2010.09.06

一体型キャビネックス COX-EN2 メインタイプ本体 仕様書

CXR-50001-4

選定→					
型 式 記 号	COX-3EN2	COX-5EN2	COX-7EN2	COX-14EN2	COX-18EN2
本体・格納箱					
消 火 剤	二酸化炭素				
消 火 剤 重 量	3.2kg	4.6kg	6.8kg	14.0kg	18.0kg
外 形 寸 法	760×290×180	920×320×215	920×320×215	1160×400×300	1160×400×300
本 体 重 量	約23kg	約35kg	約37kg	約86kg	約90kg
塗 装 仕 様	赤色 日塗工J2-142 (メラミン焼付塗装)				
使用温度範囲	0℃～+40℃(但し、ノズル・センサーは除く)				
使用湿度範囲	30%～85% 但し、結露なきこと				
制 御 盤					
入力電源電圧範囲	AC100V/110V/200V/220V±10% 50/60Hz (各電圧端子付)				
消 費 電 力	24VA 最大				
操 作 回 路 電 圧	DC 24V				
センサー入力回路	2系統 (AND・OR動作切替選択式)				
起 動 用 押 釦	赤色押釦(破壊アクリル板付き)				
リ セ ッ ト 釦	白色押釦				
自動・手動切替スイッチ	自動時、センサー入力信号で消火装置作動可能				
警 報 ブ ザ ー	電子ブザー (火災時:連続音、異常時:断続音)				
ブザー停止スイッチ	異常時の断続音を停止(火災時の連続音は停止不可)				
電 源 表 示 灯	緑色LED				
自 動 表 示 灯	緑色LED (自動時点灯)				
火 災 表 示 灯	赤色LED (火災時点滅)				
放 出 表 示 灯	赤色LED (消火剤放出時点滅)				
異 常 表 示 灯	黄色LED (起動装置セット不良・センサー断線)				
断 線 表 示 灯	赤色LED (センサー断線時点滅)				
セット不良表示灯	赤色LED (起動装置のコネクタ未接続時点滅)				
ブザー停止表示灯	赤色LED (ブザー停止時点滅)				
火 災 通 報 接 点	c接点×1 (センサー作動時出力)				
停 電 通 報 接 点	c接点×1 (停電時出力)				
機 械 停 止 通 報 接 点	c接点×1・ a接点×1・ b接点×1 (消火装置起動時出力)				
異 常 通 報 接 点	c接点×1 (異常(セット不良は除く)時出力)				
自 / 手 動 通 報 接 点	c接点×1 (手動時B-B2間、閉・自動時B-B1間、閉)				
接 点 仕 様	接点容量:60W・125VA最大 最大電流:1A 最大電圧:AC250V・DC200V				
バッテリー(オプション)	ニッカド電池 DC24V、0.45Ah/5HR				
タイマー	最大 10 秒まで遅延可能				
リモート押釦(オプション)	遠隔で消火装置起動可能				