

アルゴナイトキャビネックス・AGX

仕 様 書

HXR-399-4spec

型式記号	AGX-2	AGX-4	AGX-8
本体格納箱			
外形寸法	1150H*400W*300D	1150H*400W*300D	1660H*400W*330D
本体質量	約70kg	約80kg	約110kg
消火剤の種類	I G - 5 5		
有効放射量 (20℃)	1.8m ³	3.8m ³	7.3m ³
塗装仕様	塗装：レッド（日塗工J2-142）メラミン焼付塗装		
使用温度範囲	0℃～+40℃（但し、ノズルとセンサーは除く）		
制御盤			
入力電源電圧範囲	AC100V・110V・200V・220V±10% 50/60HZ（各電圧端子付）		
消費電力	24VA最大		
操作回路電圧	DC24V		
センサー入力方法	2系統（AND・OR動作切替選択式）		
起動用押釦	赤色押釦（破壊アクリル板付）		
リセット釦	白色押釦		
自動・手動切り替えスイッチ	自動時センサー入力信号で消火装置作動可能		
警報ブザー	電子ブザー（火災時連続音・異常時断続音）		
ブザー停止スイッチ	異常時の断続音を停止（火災時の連続音は停止不可）		
電源表示灯	緑色LED		
自動表示灯	緑色LED（自動時点灯）		
火災表示灯	赤色LED（火災時点滅）		
放出表示灯	赤色LED（起動信号出力時点滅）		
異常表示灯	黄色LED（弁開放器セット不良・センサー断線時点滅）		
断線表示灯	赤色LED（センサー断線時点滅）		
セット不良表示灯	赤色LED（弁開放器のコネクタ未接続時点滅）		
ブザー停止表示灯	赤色LED（ブザー停止時点滅）		
火災通報用接点	c接点×1		
停電通報用接点	c接点×1		
機械停止用接点	c接点×1・a接点×1・b接点×1		
異常通報接点	c接点×1（センサー断線時作動）		
接点仕様	接点容量：60W・125VA最大 最大電流：1A 最大電圧：AC250V・DC200V		
タイマー	最大10秒まで遅延可能		
バッテリー（オプション）	ニカド電池・DC24V 0.45Ah/5HR		
リモート押釦（オプション）	遠隔で起動可能		